

Funk-Zutrittsampel

zur Personenvereinzlung







Die **Funk-Zutrittsampel** kann überall dort eingesetzt werden, wo der Eintritt oder Zugang von Personen geregelt werden soll - insbesondere dort, wo auf Grund von Sicherheitsanforderungen oder zum Infektionsschutz nur eine gewisse Anzahl von Personen eingelassen werden darf oder eine erhöhte Diskretion gefordert und ein Warteschlangenmanagement für geschlossene Räume benötigt wird. Sie eignet sich zur Steuerung des Besucheraufkommens durch rot und grün leuchtende LED-Flächen und ist international verständlich. Die Leuchtanzeigen mit einem Durchmesser von 50 mm können funkgesteuert im Wechsel eingeschaltet werden. Die Linsen der Leuchtdioden sind alle transparent, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine eindeutige Signalisierung erfolgt. Das LED-Modul ist nur dann farbig, wenn es aktiviert ist.

Um als Bediener Gewissheit über den aktuellen Schaltzustand zu haben, kann ein Funk-Handsender mit Direktschaltung oder eine zusätzliche Passiv-Zutrittsampel genutzt werden.

Der batteriebetriebene Handsender zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und hohe Reichweite im zulassungsfreien Funkbereich aus. Es können zwei verschiedene Sendefrequenzen eingestellt werden. Die Reichweite kann unter optimalen Bedingungen mehrere hundert Meter betragen, selbst Wände werden problemlos durchdrungen. Das Senden erfolgt mit sehr kurzer Reaktionszeit und Rückmeldung des Empfängers an den Sender. Ein korrekter Empfang wird durch ein akustisches Signal quittiert.

Die Funk-Zutrittsampel kann mit bis zu 50 Stück Handsendern geschaltet werden. Es ist jederzeit möglich das System mit zusätzlichen Handsendern zu erweitern.

Technische Daten

	<p>Funk-Zutrittsampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: 85 ... 264 V 50/60 Hz • Kommunikation: Steuerung über Funk (wählbar 433,62 MHz oder 434,22 MHz) • Maße (B x H x T): 176 x 82 x 50 (105) mm • LED-Module: Ø 52mm • Lebensdauer LEDs: > 50.000 Stunden • Betriebstemperatur: -30 ... +60 °C • Schutzart: IP54 	<p>L30003001</p>
	<p>Funk-Handsender</p> <p>Der Funk-Handsender ist zum unabhängigen Umschalten von zwei Funk-Zutrittsampeln zwischen rot und grün geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: Batterie (12 V) • Kommunikation: Steuerung über Funk (wählbar 433,62 MHz oder 434,22 MHz) • Maße (B x H x T): 100 x 37 x 19 mm • Betriebstemperatur: -20 ... +60 °C • Funktionen: ROT/GRÜN und EIN/AUS für zwei Funk-Zutrittsampeln 	<p>L30003901</p>
	<p>Funk-Handsender, klein</p> <p>Der Funk-Handsender ist zum Umschalten von einer Funk-Zutrittsampel zwischen rot und grün geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: Batterie (12 V) • Kommunikation: Steuerung über Funk (wählbar 433,62 MHz oder 434,22 MHz) • Maße (B x H x T): 65 x 36 x 15 mm • Betriebstemperatur: -20 ... +60 °C • Funktionen: ROT/GRÜN und EIN/AUS für eine Funk-Zutrittsampel 	<p>L30003902</p>
	<p>Funk-Handsender, Direktschaltung</p> <p>Der Funk-Handsender ist zur direkten Fernbedienung von einer Funk-Zutrittsampel rot/grün geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: Batterie (12 V) • Kommunikation: Steuerung über Funk (wählbar 433,62 MHz oder 434,22 MHz) • Maße (B x H x T): 100 x 37 x 19 mm • Betriebstemperatur: -20 ... +60 °C • Funktionen: ROT, GRÜN und AUS für eine Funk-Zutrittsampel 	<p>L30003903</p>