


# Der Kombi-Signalgeber UniSignal KD

Der Alleskönner für den Einsatz in Schulen



Kombi-Signalgeber  
UniSignal KD



Der **Kombi-Signalgeber UniSignal KD** kann alle wichtigen Signale wiedergeben, die in einer Schule benötigt werden: Hausalarm, Pausensignal und Amok-Alarm.

Bei Hausalarm ertönt ein Sirenen-Signal. Die Hausalarm-Signalisierung erfüllt die Forderungen der EN 54-3 (akustische Alarmierungseinrichtungen) und ist für den Einsatz in automatischen Brandmeldeanlagen zertifiziert (VdS G 201040).

Als Pausensignal wird werksseitig eine individuelle Wave-Datei (22.050 Hz, 8 Bit, mono) programmiert. Bei Ansteuerung durch eine zentrale Hauptuhr läuft die Datei (maximale Länge 24 Sekunden) einmal ab. Der Signalton bei Amokalarm wird von der *Amokalarm-Zentrale UniSignal AZ* gesteuert.

Der Signalgeber eignet sich zur dezentralen Signalisierung in großen Räumen oder Fluren.

Der Signalgeber hat ein hochwertiges, montagefreundliches MDF-Holzgehäuse. Die Standardfarbe des Gerätes ist reinweiß (RAL 9010). Sonderlackierungen sind gegen Aufpreis lieferbar. Bohrungen in der Rückwand ermöglichen die horizontale oder vertikale Befestigung des Signalgebers und die Einführung der Kabel. Die Maße des Gerätes betragen ca. 253 x 193 x 83 mm.

## Technische Daten

	Hausalarm	Pausensignal	Amokalarm
Betriebsspannung	21,6 – 26,4 VDC	10,0 – 28,0 VDC	10,0 – 28,0 VDC
Stromaufnahme	max. 17 mA	typ. 110 mA (24V) typ. 220 mA (12V)	max. 17 mA
Tonarten	DIN 33404-3	Wave-Datei (max. 24s)	800 Hz
Schalldruck	max. 104 dB(A)	ca. 95 dB(A)	max. 104 dB(A)

Kombi-Signalgeber UniSignal KD

Artikelnummer P 20 40 0225