Pausensignal-Zentrale 19“

mit Durchsage über Mikrofon

Die **Pausensignal-Zentrale 19“** ist für mittlere und große Schulen und Industriebetriebe geeignet. Die Pausenzeiten (Tages- oder Wochenprogramm) und Sounds werden ohne eine spezielle Programmier-software passwortgeschützt direkt am Gerät programmiert. Die interne Uhr wird über DCF77 synchronisiert. Die Pausen werden durch eine beliebige Sound-Datei (WAV oder MP3) signalisiert. Zu jeder Pausenzeit kann eine von sechs Sound-Dateien wiedergegeben werden. Zusätzlich können Durchsagen und gespeicherte Texte über Mikrofon-Sprechstellen ausgegeben werden oder die gespeicherten Texte über rückseitige Eingänge oder frontseitige Tasten ausgelöst werden.

Technische Angaben

Betriebsspannung	Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
Ausgangsleistung	240 W 480 W 600 W
Sound-Auslösung	Timer 6 Kontakteingänge 6 Tasten (Gerät, Mikrofon)
Datenträger	SD-Karte
Dateiunterstützung	MP3, WAV, OGG und FLAC-Dateien
Breite	430 mm (19“)
Tiefe	352 mm
Höhe	133 mm, 3 HE
Gewicht	17,5 kg 20,0 kg 20,5 kg

ELA-Zentrale 240 W, 6 Lautsprecherzonen	L 80 00 0015
ELA-Zentrale 480 W, 6 Lautsprecherzonen	L 80 00 0019
ELA-Zentrale 600 W, 6 Lautsprecherzonen	L 80 00 0018
Pausensignal- und Text-Modul	L 80 64 0010
Mikrofon-Sprechstelle	L 80 43 0050

Kretschmer Informationselektronik GmbH · Rhinstraße 7 · D-12307 Berlin
Telefon: 030-745 50 71 Telefax: 030-746 50 19 E-Mail: info@kretschmer-berlin.com Internet: www.kretschmer-berlin.com