


Wand-Schaltuhr mit Gong

Uhr und Pausensignalierung für kleine und mittlere Räume



Die funkgesteuerte und batteriebetriebene, moderne Wand-Schaltuhr mit Gong können Sie (in der Batterieversion) ohne weitere Kabelverlegung zur Pausensignalisierung in Büros oder Sozialräumen einsetzen.

Die Programmierung von Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenzeiten führen Sie bequem mit der mitgelieferten Windows-Software durch. Verschiedene Töne für Arbeitsbeginn und Pausenzeiten sind einstellbar. Insgesamt können Sie 16 verschiedene Zeiten für beliebige Wochentage programmieren.

Die Pausenuhr ist mit Batteriebetrieb oder 230V-Betrieb lieferbar.

Die Wand-Schaltuhr ist eine Funkuhr mit digitaler LCD-Anzeige von Std./Min./Sek in schwarz auf hellem Grund

- Ziffernhöhe: 75/60 mm
- Ablesentfernung ca. 25 - 30 m (Std./Min. 30 m, Sek. 25 m)
- 16 Schaltzeiten (an einem oder mehreren Wochentagen)
- Betrieb als autonome DCF77-Funkuhr, umschaltbar auf Quarzbetrieb
- Betriebsspannung: LC 75-CLP 8 Mignonzellen 1,5 V
LC 75-VLP 230 V AC ± 15%, 50 Hz
- maximaler Schalldruck ca. 90 dB(A)
- Leichtmetallgehäuse, lackiert RAL 9006, silbermetallic
- Abmessungen: ca. 42 x 27 x 4,5 cm

Wand-Schaltuhr LC 75-CLP (Batteriebetrieb)
Wand-Schaltuhr LC 75-VLP (230 V)

Artikelnummer K032A0751112
Artikelnummer L 48 41 1018