

## LED-Wand-Funkuhr

mit ausgeschriebenem Wochentag



Die funkgesteuerte Wanduhr hat eine präzise Zeit-, Datum- und Wochentaganzeige, eine eingebaute DCF-77 Antenne und eine gut lesbare LED-Anzeige. Sie hat ein sehr flaches Gehäuse in einem zeitgemäßen edlen Design. Die Edelstahlfrontblende ist hochwertig und farblich neutral und passt zu jeder Einrichtung.

Die eingebaute Batterie sorgt für sofortige Anzeige nach Stromausfall, sowie Zeit und Datumserhalt für ca. 10 Jahre.

### Technische Informationen:

Funkempfang: DCF-77 Antenne, eingebaut (automatische Sommer- und Winterzeitumstellung)

Quarzbetrieb: +/- 0,1 Sekunde pro Tag

Abmessungen (B x H x T): 430 x 386 x 35 mm

Frontblende: Metall, Lackierung silbermetallic RAL 9006

Gewicht: 2000 g

Ziffernhöhe: Zeit (Stunde, Minute) 57 mm, Wochentag 35 mm, Datum 38 mm

Ableseentfernung normal: 9 m

Ableseentfernung (max.): Zeit 27 m, Wochentag 17 m, Datum 19 m

Ablesewinkel (max.): 160°

Zifferfarbe: rot leuchtend

Versorgungsspannung: 230 Volt AC

4-stellige Zeitanzeige (Stunde, Minute)

ausgeschriebener Wochentag

6-stellige Datumsanzeige